



Новый Pro10 для розничной торговли

Когда сотрудники используют беспроводные гарнитуры для общения, они становятся командой. Они более эффективны и работают умнее, повышая производительность...

Команда может обращаться за помощью, решать вопросы, поддерживать клиентов и более эффективно распределять задачи между собой. А там, где больше цели, улучшается и самочувствие персонала. Когда головной офис хочет отправить магазину голосовое сообщение или поговорить в прямом эфире, они доходят до всех владельцев гарнитуры.

Гарнитура Pro10 удобна, легка и настолько проста в использовании, что быстро становится незаменимой для команды и вашего бизнеса.

**Гарнитура**

Рабочая частота
Режимы работы
Сенсорные кнопки Микрофон
Регулировка громкости
Аккумулятор
Емкость батареи
Время зарядки аккумулятора
Клининг
Вес

Q-P10HS

1.88-1.90GHz EMEA, Asia; 1.91-1.93GHz North America
PTT (push-to-talk) and TalkLock
Talk button, volume button
Noise cancelling, electret mic
Levels 1-5
400mAh, 3.7v lithium-ion polymer
16 hours PTT, 10 hours TalkLock
4.5 hours full charge
Wipe with antibacterial wipes
36g with battery, 26g without

**Базовая станция**

Мощность передачи
Емкость гарнитуры
Дальность
LED индикаторы
Входы подключения/
выходы Мощность
индикатор Мощность
Требование Монтаж
Размеры ВхШхГ
Вес

Q-P10BS

250mW EMEA, Asia; 125mW North America
30 headsets listening, max 6 in talk mode at one time
70m radius in open spaces
Standby/synchronising/power on/headset active
70m max between bases, 3 bases per power supply
Cat5/6/7 cable
Red/green primary base, green/green secondary base
100-240v ac voltage sensing 48v, 0.5A
Wall mounted
250 x 160 x 43mm
310g

**Пункт регистрации**

Процедура регистрации
Процедура регистрации
LED индикаторы
Источник питания
Монтаж
Размеры ВхШхГ

Q-P10RP

Hold headset LED to infrared receiver
Green flash every 10s in standby mode
Standby/registering headset/low power
Cat5/6/7 cable from base
Wall mounted below base
197 x 76 x 26mm
175g

**Зарядное устройство**

Емкость гарнитуры
Время зарядки гарнитуры
Светодиодные индикаторы
гарнитуры
Индикатор мощности
Требуемая мощность
Монтаж
Размеры ВхШхГ

Q-P10CH

6 headsets
4.5 hours full charge
Blue flash every 10s, solid blue when fully charged
Green LED
5v, 3A
Charger shelf or desktop
375 x 102 x 80mm
760g